

UPSC CSE 2018 MAINS PAPER 7 OCTOBER 07, 2018 MECHANICAL ENGINEERING OPTIONAL PAPER - II QUESTION PAPER

यांत्रिक इंजीनियरों (प्रयोग - पत्र-II)

ଶ୍ରୀମତୀ. ଦେବି କାନ୍ତି

संपादित दिन: २५०

प्रश्न-पत्र राष्ट्रवन्धी विशेष अनुदेश

(નાના કુટે હે જી જી વિદ્યાર્થીના એવીં કોઈ કાળ શુદ્ધાત્મક મજબૂતીની હુદા)

21. (1995) 2 257 अदि प्रस्तुति का ही है जिनको इन अधिकारी विभाग में देखा गया

जन्मायपार के बल धैर्य गम्भीर के उत्तरादेशी

ਪ੍ਰਗ-ਸ਼ਬਦ 1 ਵੇਂ 5 ਮੁਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਾਕੀ ਸੁਣੋ ਹੋ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕ ਖੂਨ ਦੇ ਬਚ-ਜੀ-ਕਿਨ ਏਕ ਪ੍ਰਗ-ਚੁਨੌਤੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਲਿਅਨ ਅਤੇ ਅਧੀਨੀ ਰੂਪਜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।

दूसरी लिङ्गने सुना था कि अपेक्षाका ५०% अक्षरों द्वारा निर्दिष्ट त्रिया जाए चाहिए।

ਜਨੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨਤਾਵਾਦ, ਸਾਹੇਬੀਓਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਦੀ ਸੰਦਰਭ।

ग्रन्ति के प्रकारों के ग्राम-क्रमबुद्धि की ओर, अधिक स्वयं से दिए गए प्रणाली के; उनमें कोई साधा नीति नहीं बिना है। इसलिए उनके ग्राम-क्रमबुद्धि की ओर जानकारी की आवश्यकता नहीं है।

MECHANICAL ENGINEERING (PAPER-I)

Time Allowed : Three hours

Maximum Marks : 250

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

(Please read each of the following instructions carefully before attempting questions)

These are EIGHT questions divided in two Sections and printed both in HINDI and in ENGLISH.

Candidate has to attempt FIVE questions in all.

Question Nos. 1 and 5 are compulsory and out of the remaining, THREE are to be attempted choosing at least ONE question from each Section.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.


Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Wherever any assumptions are made for answering a question, they must be clearly indicated. Diagrams/Figures, wherever required, shall be drawn in the space provided for answering the question itself.

Unless otherwise mentioned, symbols and notations have their usual standard meanings. Attempts at questions shall be counted in sequential order. Unless struck off, attempt of a question shall be counted even if attempted partly. Any page or portion of the page left blank in the Question and Answer Booklet must be clearly struck off.

खण्ड—A / SECTION—A

1. (a) एक कक्ष की प्रवाहन आवश्यकताओं को पूर्ति 30 फ्लूरोसेंट लैम्प द्वारा की जाती है, जिनमें से प्रत्येक की व्ययता की व्यय 80 W है। कक्ष में चंचियों प्रति दिन 12 घंटे और वार्षिक 250 दिन बनती हैं। विद्युत के प्रति ₹/kWh के हैं 7 की लागत के आधार पर इस कक्ष के प्रवाहन की वार्षिक विद्युत लागत का ज्ञान कीजिए।
- The lighting needs of a classroom are met by 30 fluorescent lamps, each consuming 80 W of electricity. The lights in the classroom are kept on for 12 hours a day and 250 days during a year. For a unit electricity cost of ₹ 7 per kWh, determine the annual energy cost of lighting for this classroom. 10
- (b) एक वर्षातल ऊर्ध्वांग, 0.2 m की लम्बाई वाले $k = 1.2 \text{ W/m-K}$, के सतह का क्षेत्रफल 15 m^2 है। दोनों की ओर से अलग दो विवरण, 120°C और 50°C का वायुवात्सर्य बनाया जाता है। इसका चालन के आधारांक उपर्युक्त लागत विभाग का उपयोग करते हुए वायुवात्सर्य की दर 0.13 m/s की दूरी के बाहरी वायुवात्सर्य में वालन की दर ज्ञान कीजिए।
- A plane wall of thickness 0.2 m and $k = 1.2 \text{ W/m-K}$ has a surface area of 15 m^2 . The left and right sides of the wall are maintained at 120°C and 50°C respectively. Using the basic differential equation for heat conduction, determine the variation of temperature within the wall and the temperature at 0.13 m from the left. Also find the rate of conduction through the wall under steady-state conditions. 10
- (c) सर्दी में घर का ताप को कैसे बढ़ावा देया जाता है, जैसा कि चित्र 1 में दर्शाया गया है। घर की 21°C की वाही का तापमान -5°C तक घट करता है, तब उस गैस ले ऊर्ध्वांग की अनुज्ञित दर 135000 kJ/hr है। ऊर्ध्वांग को बढ़ावा देने के लिए वायुवात्सर्य की वार्षिक विद्युत लागत का ज्ञान कीजिए।



चित्र 1

A heat pump is to be used to heat a house during the winter as shown in Fig. 1. The house is to be maintained at 21°C at all times. The house is estimated to be losing heat at a rate of 135000 kJ/hr when the outside temperature drops to -5°C . Determine the maximum power required to drive this heat pump.




Fig. 1

10

- (a) विद्युत ऊर्जा के मूल स्रोतों के विकास एवं उपयोग के लिए विद्युत ऊर्जा के विकास के लकड़ी चाले महत्वात्मक इन्डस्ट्रीज़ पर ध्येय कीजिए।

Differentiate between physical delay and chemical delay with respect to ignition delay period. Also discuss the important engine parameters that affect the ignition delay period.

10

- (b) नायनद्वारा ताप 20°C की वायु $4.7 \text{ m}^3/\text{s}$ के बिंग में सेत्र अग्नि वोट वाली ज्वरी लेने पर में उत्थापित होती है। नायन द्वारा ज्वरी ज्वरी 60°C तापमान पर उत्थापित होती है। क्रान्तिक गति-इति गतिका $5 \times 10^{-5} \text{ m/s}$ रखकर पानी ही अग्नि वोट से बह दूरी दूरी कीजिए, जहाँ वह सीधान पता लगाय से विश्वस्त बनती है। यहाँ ही इनी तथा का (i) द्रव्यमानक तथा गारीय सीधान पता की मीटाई एवं गारीय तथा औरत संबंधी ज्ञान अंतरा गुणांक वा पानीकरण कीजिए। इसमें इस बिंग प्रांतावल तथा रस्त्रकर गिरि ज्ञान लाओ है; 40°C के माध्यम तापमान पर ज्वरी के पुण्यधर्म दिये हैं :

$$\text{घनत्व} = 1.128 \text{ kg/m}^3$$

$$\text{सूक्ष्मांक द्वयान्तर} = 16.06 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$$

$$k = 0.02755 \text{ W/m-K}$$

$$\Pr = 0.7$$

Air at 20 °C and at atmospheric pressure flows at a velocity of 4.5 m/s past a flat plate with a sharp leading edge. The entire plate surface is maintained at a temperature of 60 °C. Assuming that the transition occurs at a critical Reynolds' number 5×10^5 , find the distance from the leading edge at which the boundary layer changes from laminar to turbulent. At this location, also calculate (i) thicknesses of hydrodynamic and thermal boundary layers and (ii) local and average convective heat transfer coefficients. Assume cubic velocity profile and approximate method. At mean temperature of 40 °C, the properties of air are the following :

$$\text{Density} = 1.128 \text{ kg/m}^3$$

$$\text{Kinematic viscosity} = 16.06 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$$

$$k = 0.02755 \text{ W/m-K}$$

$$\text{Pr} = 0.7$$

10

2. (a) एक टंडू के 10 kg पानी 90 °C पर लट्ठा रखा है। यदि इसमें 8 kg पानी छव वंच रूप से रखा जाता है, तो (i) टंडू के दब तथा (ii) टंडू के अवधान का सिद्धान्त कीजिए। नीचे दी गई सूत्रों से तंत्रज्ञ पानी के गुणात्मकों से संबंध अनिवार्य तथा उपयोग परिकल्पना हेतु लाभिक

सूत्र : 1. सूत्र 10.1 के अनुरूप

तापमान T (°C)	P_{sat} (kPa)	सिद्धान्त गणन		सतहान्त गणन		प्रौद्योगिकी		प्रौद्योगिकी			
		(m³/kg)		(kg/kg)		(kg/kg)		(kg/kg K)			
		मूल ताप.	मूल दब.	सतह ताप.	सतह दब.	सतह ताप.	सतह दब.	सतह ताप.	सतह दब.		
75	38.597	0.001026	4.1291	313.99	216.01	247.53	0.02016	203.06	1.0158	6.6405	77.812
80	47.416	0.001029	3.9051	334.97	211.66	245.16	0.02029	230.00	1.0756	6.5355	76.111
85	57.868	0.001032	2.8261	356.96	213.15	248.78	0.02042	239.53	1.1346	6.4089	75.435
90	70.183	0.001036	2.3593	376.97	211.70	249.45	0.02056	228.25	1.1920	6.2853	7.1782
95	84.609	0.001040	1.9808	396.00	210.26	250.01	0.02069	226.60	1.2504	6.1617	7.1151
100	101.42	0.001043	1.6720	419.06	2087.0	250.60	0.02073	225.61	1.3072	6.0470	7.0542

A rigid tank contains 10 kg of water at 90 °C. If 8 kg of water is in the liquid form and the rest is in the vapour form, determine (i) the pressure in the tank and (ii) the volume of the tank. Use the relevant data from the saturated water properties (Table 1) provided below for the calculations :

Table 1 : Saturated Water Properties

Temp T (°C)	Properties			Internal Energy			Enthalpy			Entropy		
	Sat. press., P_{sat} (kPa)		ρ_v kg/m³	ρ_s kg/m³	Sat.	h_{fg} kJ/kg	Sat.	h_f kJ/kg	Sat.	h_g kJ/kg	Sat.	s_f kJ/kg K
		P_{sat} (kPa)	P_{sat} (kPa)	ρ_v kg/m³	ρ_s kg/m³	temp.	h_{fg} kJ/kg	temp.	h_f kJ/kg	temp.	h_g kJ/kg	temp.
75	38.597	0.001026	4.1291	313.99	216.01	247.53	0.02016	203.06	1.0158	6.6405	77.812	
80	47.416	0.001029	3.9051	334.97	211.66	245.16	0.02029	230.00	1.0756	6.5355	76.111	
85	57.868	0.001032	2.8261	356.96	213.15	248.78	0.02042	239.53	1.1346	6.4089	75.435	
90	70.183	0.001036	2.3593	376.97	211.70	249.45	0.02056	228.25	1.1920	6.2853	7.1782	
95	84.609	0.001040	1.9808	396.00	210.26	250.01	0.02069	226.60	1.2504	6.1617	7.1151	
100	101.42	0.001043	1.6720	419.06	2087.0	250.60	0.02073	225.61	1.3072	6.0470	7.0542	

20

- (b) रैनोल्ड्स-कॉलबर्न अनुपात का क्या है? कॉलबर्न के γ -फैक्टर में आप क्या समझते हैं? 20
 What is Reynolds-Colburn analogy? What do you mean by Colburn's γ -factor?

(c) इंजन के प्रिंटिंग गोल्डक तंत्र जॉन-मे हैं? मात्र ही अवश्यक इच्छन के स्लेटिक तंत्रों के महत्वपूर्ण फ़ास्टे एवं भी कहाँ बताओ। 20
 What are the different engine cooling systems? Also, mention the important functions performed by the lubrication systems of internal combustion engine.

3. (a) एक रुक्त इंजन, जो कि अदर्श और गत्र पर कार्बन कूलर है, का संगीतन अनुपात 6 है। अपीक्षा द्वारा के रुक्त में तापांतरण का जब अंगठ 27 °C और 1 bar है। तेहरे रूपों के क्षण तापांतरण 1170 kJ/kg है। दिनांकित ग्राम्पांड के निकालिए।
 (i) वर्ष का औसत ग्राम्पांड
 (ii) चक्र वा उत्तराधिक दर
 (iii) गति विद्युत प्रयोग का कार्य लिख
 (iv) वर्ष की वायु प्राप्ति की गति
 वायु के वित्त गान्ते को व्याप के लिए
 $C_p = 0.717 \text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$, $\gamma = 1.4$

A heat engine working on ideal Otto cycle has a compression ratio 6. The temperature and pressure at the start of the compression stroke are 27 °C and 1 bar respectively. Heat addition in combustion stroke is 1170 kJ/kg. Find out the following parameters :
 (i) Maximum temperature of the cycle
 (ii) Maximum pressure of the cycle
 (iii) Work output per kg of air
 (iv) Air standard efficiency of the cycle
 Assume the following values for air :
 $C_p = 0.717 \text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$ and $\gamma = 1.4$ 20

(b) एक वैद्यन विद्युत वर्किंग विंटर अपीक्षा की जिन्हें दिये गए हैं।
 जान = 11500 r.p.m.
 प्रवेश वायु कुल तापांतरण = 21 °C
 वायु वायर वायर वायर वायर वायर = 4 bar, 1 bar
 वायर वायर का व्याय 75 cm हो और विस्तृत व्याय 0.92 ली. तो वायर की दस्ता का होगा?

A centrifugal compressor under test gave the following data :
 Speed = 11500 r.p.m.
 Inlet total head temperature = 21 °C
 Outlet and inlet total head pressure = 4 bar, 1 bar
 If the impeller diameter is 75 cm and slip factor is 0.92, what is the compressor efficiency? 20

- (c) 5 cm व्यास के चूल्हियां ($k = 29.5 \text{ W/m}\cdot\text{K}$) की लम्बाई $7.5 \times 10^7 \text{ W/m}^3$ वाली एकसमान दर से ऊष्मा उत्पन्न होती है। छड़े के चारों तरफ निश्चिह्न जलमात्रा में गोतक जल की 120°C वाली $55 \text{ kW/m}^2\cdot\text{K}$ के काष्ठ। अनुरूप गुणात्मक के साथ तारेसंचयित्र किया जाता है। इन छड़ों का अधिकाम तापमात्रा ज्ञात कीजिए।

Heat is generated uniformly in concentric ($k = 29.5 \text{ W/m}\cdot\text{K}$) rods of 5 cm diameter at the rate of $7.5 \times 10^7 \text{ W/m}^3$. Cooling water at 120°C is circulated in the annulus around the rods with heat transfer coefficient of $55 \text{ kW/m}^2\cdot\text{K}$. Find the maximum temperature of the fuel rods.


10

4. (a) वह प्रवाह तापा विनियोगित हो पाते ($C_p = 4.187 \text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$) को 1.4 kg/s की दर से, 40°C से 70°C तक, और ($C_p = 1.9 \text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$) जी सहायता से, और 110°C पर प्रवेश भए तो 60°C पर बहार दियता है, ऐसे किस जलत है। आवश्यक कुल क्षेत्रफल का परिकल्पना कीजिए, जबकि सम्पुष्ट अनुरूप गुणात्मक $350 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ है। अंतर्गत पर द्रव का नामन और तेल की प्रवाह दर वही लेने होती है जो किसी भी तापमात्रा का परिकल्पना कीजिए। जब यहाँ के प्रश्न की दर आधी कर दी जाती है, तब नेत उत्तरी तरीका द्वारा पर तापमात्रा और ऊर्जा अंतरण की दर भी परिकल्पना कीजिए।

Water ($C_p = 4.187 \text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$) is heated at the rate of 1.4 kg/s from 40°C to 70°C by an oil ($C_p = 1.9 \text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$) entering at 110°C and leaving at 60°C in a counterflow heat exchanger. If the overall heat transfer coefficient is $350 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, calculate the surface area required. Using the same entering fluid temperature and the same oil flow rate, calculate the exit temperature of oil. Also calculate the exit temperatures of oil and water and the rate of heat transfer, when the water flow rate is halved.

20

- (b) एक हवाइटेलाइन 5000 m ऊँचाई पर प्रत्येक चाल 250 m/s से उड़ रहा है, जहाँ वायुगांडलीय शब्द 54.05 kPa तथा 27°C का नामन 255.7 K है। मानीजें से प्रवेश करने से पहले संपीडक (इस्पूजर) में विस्थारण किया गया (चित्र 2 देखिए)। फिसाक तथा स्पीडक हेन्डों को मध्य-दूरी मानते हुए निम्न ताप माध्यमण कीजिए :
- संपीडक के प्रवेश पर स्थित दबाव
 - गोद मध्यिक में स्थित दबाव का अनुदाता ४ है, तो संपीडक के लिए आवश्यक कार्य प्रति हक्कड़े द्रवजलमात्रा



चित्र 2

An aircraft is flying at a cruising speed of 250 m/s at an altitude of 5000 m, where the atmospheric pressure is 54.05 kPa and the ambient air temperature is 255.7 K. The ambient air is first decelerated in a diffuser before it enters the compressor (see Fig. 2). Approximating both the diffuser and the compressor to be isentropic, determine the following

- (i) The stagnation pressure at the compressor inlet
- (ii) The required compressor work per unit mass, if the stagnation pressure ratio of the compressor is 8




Fig. 2

20

- (v) एक पोलीय संरेत्र, जिसका व्यास 320 mm है, में ड्राइवेट नायू को संप्रहित किया जाता है जिसका -153 °C घर ऊर्ध्वन थी रहा है। एक ब्रेम्से 27 °C के 504 को पृष्ठ संकेतीय गोलीय कंश, जिसका व्यास 360 mm है, द्वारा हूर है। दो गोली के बीच के स्थान का शुद्धीकरण कर लिया गया है। गोली की सतहों को रख्यूमनिष्ट, जिसकी उत्सर्जनता 0.03 है, से सरबत चर रिय रखा है। ड्राइवेट नायू के वाणिज की गुण ऊर्ध्वा 210 kJ/kg लेने हुए ड्राइवेट नायू के वाणिज की दर जान दीजिए।

Liquid air boiling at 153 °C is stored in a spherical condenser of diameter 320 mm. The container is surrounded by a concentric spherical shell of diameter 360 mm in a room at 27 °C. The space between the two spheres is evacuated. The surfaces of the spheres are flushed with aluminium of emissivity 0.03. Taking the latent heat of vaporization of liquid air as 210 kJ/kg, find the rate of evaporation of liquid air.

10

संग्रह—B / SECTION—B

5. (i) दोनों शार्ट एवं स्लॉट आइंजिनों के इधर की तरफ किसी का जरूर हो? संक्षेप में व्याख्या दीजिए।
How are the fittings of the SI and CI engine fuels done? Explain in brief. 10

(ii) गुण प्रति नमूने में अव्यवहारिक रूप से वर्णित गुणों को बताओ।
Mention the desirable characteristics of the working fluid in a steam power plant. 10

(iii) प्रयोगी व इकाई दोनों जले द्वारा दिलेते गवाह के संरचनाएँ को संदर्भ में व्याख्या।
Explain briefly the different types of compressors used in refrigeration. 10

(iv) एक अधिक विस्तृत रूप स्ट्राउबरी अर्थात् बनाओ।
Make a typical layout of steam power plant. 10

(v) जनवर अनुच्छेद विवरणीय विषयों का हो। आर्क्टिक यांत्रिक या आर्थिक चर्चा को व्याख्या करो।
What are human comfort and effective temperature? Sketch comfort zone on psychrometric chart. 10

6. (i) एक अविश्वासी रुक्कड़न के संगत अविश्वासी विनाशकारी हैं
 जलता की वात ... 300 m/s
 नेतृत्व गैंग स्ट्राउबरी की ऊर्ध्वता = 450 kJ/kg
 नोजल की उच्चता = 0.9
 नोजल का कोण = 20°
 ब्लेड का वेग द्रूपता = 0.85
 ब्लेड का निर्यात कोण = 25°

नदी अंतर्गती की वातावरणीय = 1 kg/s व इसमें उत्तर जल के लिए विनाशकारी का विकास किया जाए।

- (ii) बन जल की उपयोग क्षेत्र
- (iii) अखंक घटाव
- (iv) चम्पे पर चलन व कल
- (v) अभ्यास शास्त्र (शाइक्राम पाठ्य)
- (vi) अंगों के लालन और गैंग स्ट्राउबरी का नियम

The data pertaining to an impulse turbine are as follows .

Blade speed = 300 m/s
 Isentropic enthalpy drop in nozzles = 450 kJ/kg
 Nozzle efficiency = 0.9
 Nozzle angle = 20°
 Blade velocity coefficient = 0.85
 Blade exit angle = 25°

Sketch the velocity diagrams and calculate for a mass flow rate of 1 kg/s the following:

- The inlet angle of moving blade
- The axial thrust
- The driving force on the wheel
- The diagram power
- The energy lost in the blades due to friction.

20

- (b) एक प्रयोगशाला में एक विस्तृत द्वारा शुरू की गयी नमामि यह अनुच्छेद हाधारण क्रममें दी गई थी।
 (i) चाल का दरवा, (ii) अपेक्षित अर्क्ट, (iii) विस्तृत आर्क्ट, (iv) दबा में नाम्र का अवधारण, (v) औतार के बारे में नाम्र और (vi) विश्वास की विभिन्न की दृष्टि 0.01325 bar है। नाम्र अंतर्गत कर्ता का उपयोग नहीं किया गया है। इसके बाये का सर्वांगी दबा 35 °C और 28 °C पर बना 0.05628 bar तथा 0.03782 bar है। पारी के जल का अंतर्गत दबा दबा सतह पर 25.6 °C है।

In a laboratory test, a psychrometer recorded dry bulb temperature as 35 °C and wet bulb temperature as 28 °C. Calculate (i) vapour pressure, (ii) relative humidity, (iii) specific humidity, (iv) vapour density in air, (v) dew point temperature and (vi) enthalpy of mixture. Barometric pressure is 0.01325 bar. Do not use psychrometric chart. Saturation pressures of water vapour at 35 °C and 28 °C are 0.05628 bar and 0.03782 bar respectively. Saturation temperature at partial pressure of water vapour is 25.6 °C.

20

- (c) सीडी एडो इंजनों वें उत्तम आपेक्षा व अप्रत्यक्ष दो विधियों को क्षमता के रूप आवश्यक होता है? सीडी एडो इंजनों के विवरों की प्रकार के उद्देश्य विवाहित एवं विवरित कीजिए।

What is the difference between direct injection and indirect injection type combustion chambers in CI engines? Make labelled diagrams of any two types of combustion chambers used in CI engines.

10

7. (a) एक चार संकेत डीजल इंजन के इंजन परिक्षण के दौरान निम्न इकाइयाँ दिए हैं।
 बलनं (लिंगेंटो) की संख्या = 4
 प्रिटन का व्यास = 10 cm
 अंडे की लम्बाई = 15 cm
 सुर्क्षित आग दबाव का दबा = 0.67 MPa
 राह = 2000 r.p.m.
 चिम्पेटो की संख्या = 980/minute
 द्रव्य वज़-अनुप्रूप = 181.5 N·m
 इंजन की खपत = 11.89 kJ/hr
 इंजन का ग्रैहीमी जन = 41800 kJ/kg
 अपेक्षित दबावा (द्रेक शक्ति के अनुभाव दर) = 0.5
 मैंडर शीनक गति की मात्रा = 1020 kg/hr
 शोन्तव्य गति के अनुभाव की दृष्टि = 35 °C
 शीनक गति की विशिष्ट अवधा = 4.18 kJ/kg-K

अपॉक्ट प्रेस्युली के आधार पर इन्डिएटर इंजीन इचले के ग्राह किताब :

- (i) वांगेन दक्षता
- (ii) ब्रेक नोटीफ दक्षता
- (iii) लाइ मानक दक्षता
- (iv) फ्रेंज एंड इंजीन इंधन न्यूयल
- (v) अंकुर शीर्षक वाला ज्ञान प्रतिशत छात्रा छात्र

During an engine trial of a four-stroke diesel engine, the following observations were recorded :

No. of cylinders = 4
 Diameter of piston = 10 cm
 Stroke length = 15 cm
 Indicated mean effective pressure = 0.67 MPa
 Speed = 2000 r.p.m.
 No. of explosions = 980 per minute
 Brake torque = 181.5 N-m
 Fuel consumption = 11.89 kg/hr
 Calorific value of fuel = 41800 kJ/kg
 Relative efficiency (on brake power basis) = 0.5
 Quantity of jacket cooling water = 1020 kg/hr
 Rise in temperature of cooling water = 35 °C
 Specific heat of cooling water = 4.18 kJ/kg-K

Based on the above observations, find out the following engine parameters

- (i) Mechanical efficiency
- (ii) Brake thermal efficiency
- (iii) Air standard efficiency
- (iv) Brake specific fuel consumption
- (v) Percent heat loss to jacket cooling water

20

- (b) (i) एक आंशिक-आग्नस्त्री तुंक (नोनेट) में धन का विभिन्न का क्रमागान प्रवाह दर भवा दाय बिल्डर पर प्रभाव होगा, लिखेन अंदर।

Discuss the effect of variation of back pressure on mass flow rate and pressure distribution in a convergent-divergent nozzle

- (ii) गुडी (गोली) में धन के अंतिस्थित प्रवाह से आप कह अर्थ निकालो हैं?

What do you mean by supersaturated flow of steam in nozzles?

20

- (c) ड्रेस वातानुकूलन तंत्र का एक चक्र चित्र बनाइए और इसके प्रकार के साइक्लोमेट्रिक चार्ट पर इस्तेमाल करें।

Draw a neat sketch of summer air conditioning system and show the process on psychrometric chart.

10

8. (a) फ्रिंजन 12 पर आपार्टमेंट एफ फ्रिजिलर (फ्रिजिलर) में उड़क प्रभाव 20 kJ/s है और यह भ्रूण पर काम करता है, जिसमें दबाव का रेंज 1.509 bar तक 9.607 bar है। बायप, यांचिंग से शुरू नंतरी अवधारणा के बाहर सिक्कलता है और इसीलिए को अवश्यत नहीं किया जाता है। इस यह के लिए आवश्यक शक्ति का अंदराला कीमति यह रापीडक 300 r.p.m. पर काम करता है और उम्भा मिलायें से आवश्यक, स्टॉक आवश्यक का 3% है, तो नंतरीक के उपरान्त का वित्तान टॉट लिंगिंग। संगीतवाले ने लिंगिंग का विषय $PV^{1.4}$ = विलास माना है। गंगामेंट के दबाव यह बायप की निपिंड अथवा 0.747 kJ/kg-K है।

गणना - फ्रिजन R-12 के गुणात्मक

प्रेरणा	त	$\frac{v_g}{v_f}$			उष्टुप्पी (kJ/kg.K)
		(मीटर ³ /किलोग्राम)	h_f	h_g	
1.509	-20	0.1088	54.23	178.61	0.7082
9.607	40	-	74.53	203.05	0.682

A Freon-12 refrigerator producing a cooling effect of 20 kJ/s operates on a simple cycle with pressure limits of 1.509 bar and 9.607 bar. The vapour leaves the evaporator dry saturated and there is no undercooling. Determine the power required by the machine. If the compressor operates at 300 r.p.m. and has a clearance volume of 3% of stroke volume, determine the piston displacement of the compressor. For compressor, assume that the expansion is following the law $PV^{1.4}$ constant. Specific heat of vapour at condenser pressure is 0.747 kJ/kg-K :

Table . Properties of Refrigerant R-12

प्रेरणा	त	$\frac{v_g}{v_f}$			उष्टुप्पी (kJ/kg.K)
		(मीटर ³ /किलोग्राम)	h_f	h_g	
1.509	20	0.1088	54.23	178.61	0.7082
9.607	40	-	74.53	203.05	0.682

20

- (b) कल्पना कीजिए कि ऐसे अवधारणाएँ उपलब्ध हों कि वायप की विद्युतीय विद्युत का उपयोग है। याथ से कारण यह बनाए जाने वायपों की उपलब्धता को बढ़ावा देता है।

Explain how the ideal regenerative cycle may approach to Carnot cycle efficiency. Also, mention the reason as why ideal regenerative cycle cannot be achieved in practice.

20

- (c) प्राक्तिक NH₃-जलीय अवशोषण उपरान्त तंत्र की कार्यव्याप्ति को लेखाचित्र द्वारा वर्णित करें।

Explain the working of practical NH₃-water vapour absorption refrigeration system with a diagram.

10

* * *

Prepp
Your Personal Exam Guide